

An alle Openbox S9 Benutzer

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir hatten nun die Moeglichkeit die Openbox S9 mit unserem System zu testen.

Wir bitten alle Kunden auf das Protokol Mgcamd umzusteigen. Die Umschaltzeiten werden sich deutlich verringern. In den Tests konnten wir auch keine Freezer feststellen.

Wir haben alle Sender getestet und es gab keine Probleme. Bei der Openbox ist ein Bug bekannt. So koennen keine Sky HD Programme ueber eine Shareline empfangen werden, wenn die ECM's von einer Sky S02 Karte kommen. Das Problem wurde im Digital-Elite Forum behandelt.

Auf unserer Homepage finden Sie eine Firmware, welche das Problem loest. Wir haben diese FW auf 2 versch. Openboxen getestet. Deshalb koennen Sie die FW ohne Bedenken einspielen.

Hier ist nun die Schritt fuer Schritt Anleitung, falls Sie diese Firmware schon installiert haben oder nicht installieren moechten gehen Sie zu Punkt 4.

1. Laden Sie diese FW von unserer Seite und speichern Sie diese direkt auf einem USB Stick. Keinen Ordner anlegen und nicht in einem Ordner speichern, sonst findet die Openbox nicht die Firmware nicht. http://c-linie.com/download/CONM_C2DS2_Sky_Deutschland_HD_fix.rar
2. Waehlen Sie Ihren Sateliten aus und starten Sie den Sendersuchlauf
3. Laden Sie sich die Vollversion von setedit zum editieren der Kanallisten von unserer Homepage herunter und setzen Sie Ihre Favoriten.
4. Setzen Sie Ihr Netzwerk auf DHCP und druecken Sie unten auf Apply
5. Loeschen Sie alle Eintraege in der CCcam config ueber die Fernbedienung.
6. Schalten Sie die Openbox aus und wieder ein, ein Standby reicht nicht aus.
7. Fordern Sie bei uns per mail Ihr Konfig file an. Wir passen dies speziell an und senden es umgehend zu. Wir sind heute den ganzen Tag per mail erreichbar.
8. Speichern Sie das file auf einem USB Stick, nicht in einem Ordner speichern
9. Stecken Sie Ihren USB Stick in die Openbox
10. Druecken Sie die Menue Taste und scrollen Sie ganz nach unten, bis Network setup. Ueberpruefen Sie nochmals ob das Netzwerk auf DHCP steht.
Druecken Sie die Menue Taste 1 x
11. Waehlen Sie nun „MGcamd Plug setup“
12. Druecken Sie Ok. Update files by USB.

13. Scrollen Sie herunter auf: newcamd.list Achtung: 1 x OK druecken. Nun erscheint ein ein kleines Zeichen hinter newcamd.list
14. Gelbe Taste auf der Fernbedienung druecken, nun wird das file vom Stick gelesen und es erscheint eine Meldung: Reading OK, saved file.
15. Druecken Sie mehrmals die Menue Taste, bis Sie komplett aus dem Menue sind.
16. Schalten Sie Ihren Receiver aus und wieder an. Standby reicht nicht aus.

Nun sollte es funktionieren.

Wenn ich hier noch meine persoel. Anmerkung machen darf. Die Openbox S9 ist fuer ca. 120 Euro zu bekommen. Fuer mich in der Bedienung, egal was das einlesen der files betrifft, Firmware update und Benutzerfreundlichkeit. Und fuer das Geld einen HD Receiver ist schon Klasse.

C-Linie.com, Support